

BYPASS DE MANTENIMIENTO · SERIE LA-SM-BYPASS-R-6/10K

Continuidad de servicio durante el mantenimiento

Bypass externo para aislar el SAI sin interrumpir la alimentación de las cargas.

SERIE **LA-SM-BYPASS-R-6/10K**



Bypass mantenimiento
TECNOLOGÍA

Modelo único
LA-SM-BYPASS-R-6/10K

Rack 19" 2U
FORMATO

IDEAL PARA

Mantenimiento sin cortes

SAIs de 6-10 kVA

CPDs

Salas técnicas

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama



APLICACIÓN
6 - 10 kVA



FORMATO
Rack 19" 2U



CORRIENTE
Hasta 60 A



CONTROL
Bypass manual

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- Bypass de mantenimiento externo que mantiene las cargas alimentadas durante el mantenimiento del SAI o el cambio de batería.

- Interruptor giratorio de fácil uso para activar el bypass

- Formato rack 19" 2U



3 años de garantía en electrónica



Servicio in situ

Recogida y entrega gratuita en península.



Especificaciones técnicas

SERIE LA-SM-BYPASS-R-6/10K | BYPASS DE MANTENIMIENTO

MODELO	LA-SM-BYPASS-R-6/10K
CARACTERÍSTICAS	
Potencia nominal	10kVA (máx. 63A de entrada)
Voltaje nominal	600VAC
CONEXIONES	
Alimentación principal	Bloque de terminales tipo (N - L)
Cableado recomendado	10 AWG para SAI de 6kVA / 8 AWG para SAI de 10kVA
Protección	Sobrecargas
PROTECCIÓN	
Amperios	60A máx.
Voltaje	600V
DATOS FÍSICOS	
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	438 x 158 x 86
Peso neto (Kg)	3
Factor de forma	2U
AMBIENTE DE TRABAJO	
Humedad	20-90 % Humedad relativa (sin condensación)
Temperatura de trabajo	0-40°C

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.