

REGULADOR DE TENSÃO · SERIE LA-AVR-2000/3000

Controlo preciso com ecrã duplo

Regulação de tensão com visualização de entrada e saída e função de atraso.

SERIE **LA-AVR-2000/3000**



Regulador AVR
TECNOLOGIA

2 modelos
LA-AVR-2000 · LA-AVR-3000

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Tensão instável

Comércios e oficinas

Equipamentos de imagem

Maquinaria ligeira

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama



POTÊNCIA
2 / 3 kVA



VISUALIZAÇÃO
Duplo display



GAMA DE ENTRADA
110 - 270 V



EFICIÊNCIA
Até 95%

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- Estabilizador redutor / elevador de tensão, que fornece continuamente uma corrente elétrica estável entre 206V e 253V
- Proporciona proteção contra picos de tensão, sobrecargas e curto-circuitos.

- A função de atraso elimina as sobretensões transitórias que podem afetar os equipamentos ligados.

- Dispõe de um sensor térmico que protege o equipamento (AVR) contra sobreaquecimento.



3 anos de garantia na eletrónica



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-AVR-2000/3000 | REGULADOR DE TENSÃO

MODELO	LA-AVR-2000	LA-AVR-3000
CAPACIDADE	2000VA / 1600W	3000VA / 2400W
ENTRADA		
Tensão	220-230 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Gama de tensão	110V-270V ou 140V-260V	
Gama de frequência	50 Hz ou 60 Hz	
SAÍDA		
Regulação de tensão	±10%	
EFICIÊNCIA		
Modo normal	95%	
Modo AVR	92%	
PROTEÇÃO		
Tempo de atraso	3 minutos ou 10 segundos	
Proteção incluída	Picos de tensão, sobrecargas, curto-circuitos e sobreaquecimento.	
INDICADORES		
LED indicador	Indicador normal, indicador AVR, ajuste do tempo de atraso e indicador de falha	
Digital LED	Corrente de entrada / Corrente de saída	
LIGAÇÕES		
Saídas	2 x Schuko	1 x Schuko + 1 x IEC C19
DADOS FÍSICOS		
Dimensões, P x L x A (mm)	234 x 134 x 181	297.1 x 150 x 199
Peso líquido (kg)	6.55	8.56
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO		
Humidade	0-90 % de humidade relativa @ 0 - 40° (sem condensação)	
Nível de ruído	Menos de 40dB	

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.