REGULADOR DE TENSIÓN · SERIE LA-AVR-1000/1200

Tensión estable
para proteger sus equipos

Estabilizador compacto con protección térmica, frente a sobrecargas y cortocircuitos.

SERIE **LA-AVR-1000/1200**

Regulador AVR	2 modelos	Torre
TECNOLOGÍA	LA-AVR-1000 · LA-AVR-1200	FORMATO

IDEAL PARA

- Tensión inestable
- Ofimática
- TV y audio
- Electrodomésticos

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

POTENCIA	SALIDAS	RANGO ENTRADA	PROTECCIÓN
1000 / 1200 VA	3 x Schuko	180 - 264 V	Sensor térmico

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- Estabilizador reductor / elevador de voltaje, que proporciona continuamente una corriente eléctrica estable entre 206V y 253V
- Proporciona protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Dispone de un sensor térmico que protege el equipo (AVR) de sobrecalentamiento.

3 años de garantía en electrónica

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-AVR-1000/1200 | REGULADOR DE TENSIÓN

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-AVR-1000	LA-AVR-1200
CAPACIDAD	**1000VA / 600W**	**1200VA / 720W**
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	180-264 VAC	
Rango de frecuencia	50 Hz	
SALIDA		
Regulación de voltaje	±12%	
AVR	±8	
PROTECCIÓN		
Protección incluida	Cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento	
INDICADORES		
LED de encendido	LED verde	
LED de AVR	LED rojo	
CONEXIONES		
Salidas	3 x Schuko + RJ11	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	166 x 161 x 86.7	
Peso neto (Kg)	2	2.1
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % Humedad relativa @ 0 - 40° (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.